

Technische Informationen

Das Gerät WD 561 US 1 ist ein Kombinations-super mit 6 Röhren und je 6 Kreisen im UKW-Bereich sowie in den 3 Normalbereichen (Kurz, Mittel, Lang). Anschlußmöglichkeiten für Wechselstrom 110/130/150/220/240 Volt. Hervorragende Wiedergabe durch einen permanent-dynamischen 4-Watt-Lautsprecher mit 180 mm Membrandurchmesser und eine starke Endpentode. Eine stetig veränderliche Klangblende gestattet die Einstellung der anspruchendsten Klangfarbe. Ein hochwirksamer, automatischer Schwundausgleich regelt die Misch- und ZF-Stufe. Die beleuchtete, mehrfarbige Horizontal-Gleitskala mit einem, aus akustischen Gründen, federnd gelagerten Antrieb ermöglicht in Verbindung mit dem Magischen Auge (Doppelbereichsanzeige) die genaue Sendereinstellung. Die Lautstärkeregelung erfolgt niederfrequenzseitig. Anschlußbuchsen für Schallplattenwiedergabe und 2 Lautsprecher sowie ein hochwertiger MW-Sperrkreis sind vorhanden.

Der **Stromverbrauch** des Gerätes beträgt ca. 35 Watt.

Röhrenbestückung:

- EF 42 UKW-Misch- und Oszillatorröhre
- ECH 11 Misch- und Oszillatorröhre
- EBF 11 ZF-Verstärker, Empfangsgleichrichter und Schwundregeldiode
- EM 11 Abstimmanzeigeröhre
- ECL 11 NF-Verstärker- und 4-Watt-Endröhre
- AZ 11 Netzgleichrichterröhre

Abmessungen: Breite: 480 mm
Höhe: 278 mm
Tiefe: 190 mm

Gewicht: ca. 7,5 kg



LUMOPHON

Radio



139/6 50



Bedienungsanleitung

WD 561 US 1