



Sie wünschen doch sicher, daß Ihnen Ihr

Lürmann WD 570

für lange Zeit Freudenspender und ein Quell der Erholung und Entspannung sein möge. Um Anschlußfehler und Schäden am Gerät zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, den Empfänger erst dann in Betrieb zu nehmen, wenn Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durchgelesen haben.

Anschluß und Inbetriebnahme: Der Empfänger ist nur für den Anschluß an Wechselspannung 110/125/150/220/240 Volt geeignet und wird vom Werk auf **220 Volt** eingestellt. Vor Einführen des Netzsteckers in die Steckdose muß die auf dem Stromzähler angegebene Spannung an der Kontaktlasche eingestellt werden.

Sicherungen: Die vorgeschriebenen Sicherungen für die Netzzuleitung 1000 mA (T) und für den Gleichstromkreis 100 mA (F) dürfen auf keinen Fall verstärkt oder überbrückt werden.

Netzstecker nach Einsetzen der Rückwand in die Steckdose einführen. **Der Anschluß des geöffneten Gerätes an das Netz ist wegen Berührungsmöglichkeit spannungsführender Teile gefährlich.**

Antennenanschluß: Das Gerät besitzt ausreichende Empfindlichkeit für den Betrieb an einer Behelfsantenne. Es ist jedoch ratsam, um alle Empfangsmöglichkeiten die der Super bietet ausnützen zu können, eine gute Hochantenne mit etwa 10—15 m Länge zu verwenden. In der Nähe eines starken Senders empfiehlt sich die Verwendung eines Sperrkreises, der in einer dafür vorgesehenen Öffnung in der Rückwand eingesetzt werden