

Technische Informationen

Das Gerät WD 661 ist ein Kombinations-super mit 6 Röhren und 8 Kreisen im UKW-Bereich sowie 6 in den 3 Normalbereichen (Kurz, Mittel, Lang). Anschlußmöglichkeiten für Wechselstrom 110/130(150)220/240 Volt. Hervorragende Wiedergabe durch einen permanent-dynamischen 4-Watt-Lautsprecher mit 180 mm Membrandurchmesser und eine starke Endpentode. Eine stetig veränderliche Klangblende gestattet die Einstellung der ansprechendsten Klangfarbe. Ein hochwirksamer, automatischer Schwundausgleich regelt Misch- und ZF-Stufe. Die beleuchtete Horizontal-Gleitskala mit dem leichtgängigen Schwungantrieb ermöglicht in Verbindung mit dem Magischen Fächer die genaue Sendereinstellung. Die Lautstärke-regelung erfolgt niederfrequenzseitig. Anschlußbuchsen für Schallplattenwiedergabe und 2. Lautsprecher sind vorhanden.

Der **Stromverbrauch** des Gerätes beträgt ca. 40 Watt.

Röhrenbestückung:

EF 15 UKW-Misch- und Oszillatorröhre

ECH 71 Misch- und Oszillatorröhre

ECH 71 ZF und NF-Verstärkerröhre

EBL 71 Empfangsgleichrichter, Schwund-regeldiode, 12 Watt-Endröhre

EM 71 Magischer Fächer

250/100 Grätz-Gleichrichter

Abmessungen: Breite: 540 mm

Höhe: 322 mm

Tiefe: 240 mm

Gewicht: ca. 12 kg



LUMOPHON

Radio