

# Technische Informationen

Das Gerät WD 671 ist ein Kombinations-super mit 9 Röhren, 2 Kristalldioden und 9 Kreisen im UKW-Bereich, sowie 6 in den 3 Normalbereichen (Kurz, Mittel, Lang). Anschlußmöglichkeiten für Wechselstrom 110/130/150/220/240 Volt. Hervorragende Wiedergabe durch einen permanent-dynamischen 4-Watt-Lautsprecher mit 180 mm Membrandurchmesser und eine starke Endpentode. Eine stetig veränderliche Klangblende gestattet die Einstellung der anspruchsvollsten Klangfarbe. Bei UKW-Empfang erfolgt Störbegrenzung durch eine steile Spezialpentode und durch die Verwendung eines Verhältnisdetektor-Demodulators. Ein hochwirksamer, automatischer Schwundausgleich regelt die Misch- und FZ-Stufen. Die beleuchtete Horizontal-Gleitskala mit einem aus akustischen Gründen federnd gelagerten Antrieb ermöglicht in Verbindung mit dem Magischen Fächer die genaue Sendereinstellung. Die Lautstärkeregelung erfolgt niederfrequenzseitig. Anschlußbuchsen für

Schallplattenwiedergabe und 2. Lautsprecher sind vorhanden.

Der **Stromverbrauch** des Gerätes beträgt ca. 55 Watt.

## Röhrenbestückung:

6 AU 6 UKW-Vorstufe  
6 AU 6 UKW-Misch- und Oszillatorröhre  
ECH 71 Misch- und Oszillatorröhre, 1. UKW-ZF-Röhre  
ECH 71 ZF- und NF-Verstärkerröhre, 2. UKW-ZF-Röhre  
6 AU 6 3. UKW-ZF-Röhre und Begrenzerröhre  
DS 80 UKW-Verhältnisdetektor-Demodulator (Kristalldioden)  
EBL 71 Empfangsgleichrichter, Schwundregeldiode, 12-Watt-Endröhre  
EM 71 Magischer Fächer  
250/100 Gleichrichter

**Abmessungen:** Breite: 540 mm  
Höhe: 322 mm  
Tiefe: 240 mm

**Gewicht:** ca. 12 kg



# LUMOPHON

*Radio*