

Technische Informationen

Das Gerät GW 661 ist ein Kombinations-super mit 6 Röhren und 8 Kreisen im UKW-Bereich, sowie 6 in den 3 Normalbereichen (Kurz, Mittel, Lang). Anschlußmöglichkeiten für Gleich- und Wechselstromnetze 110—130 (150), 220—240 Volt (bei UKW nur 220 Volt). Hervorragende Wiedergabe durch einen permanent-dynamischen 4 Watt-Lautsprecher mit 180 mm Membrandurchmesser und eine starke Endpentode. Eine stetig veränderliche Klangblende gestattet die Einstellung der ansprechendsten Klangfarbe. Ein hochwirksamer, automatischer Schwundausgleich regelt Misch- und ZF-Stufe. Die beleuchtete Horizontal-Gleitskala mit dem leichtgängigen Schwungantrieb ermöglicht in Verbindung mit dem Magischen Auge die genaue Sendereinstellung. Die Lautstärkeregelung erfolgt niederfrequenzseitig. Anschlußbuchsen für Schallplattenwiedergabe und 2. Lautsprecher sind vorhanden.

Der **Stromverbrauch** des Gerätes beträgt ca. 40 Watt.

Röhrenbestückung:

UF 42 UKW-Misch- und Oszillatorröhre
UCH 71 Misch- und Oszillatorröhre
UCH 71 ZF- und NF-Verstärkerröhre
UBL 71 Empfangsgleichrichter, Schwundregeldiode, 12 Watt-Endröhre
UM 11 Magisches Auge
250/100 Gleichrichter

Abmessungen: Breite: 540 mm
Höhe: 322 mm
Tiefe: 240 mm

Gewicht: ca. 10 kg



LUMOPHON

Radio